

AKALOOK

ボトライトLED



BM-45

- ・建築現場の仮設照明に最適
- ・耐久性に優れた商品
(ポリカーボネートで頑丈で割れにくい・燃えにくい)
- ・AC100V&200V共用



BM-45E 非常用装置付き

- ・工事現場での突然の停電時に自動点灯。
- ・約45分間点灯し、その間に安全な場所に避難できます。
- ・充電時間：6時間
- ・非常時の照度：1300lm
- ・工事現場での別回路での接続不要
(通常灯と同じケーブルで接続可能の為)
- ・**バッテリー新機能**
非常機能が2回に分けて作動します。
(1回目:約45分 2回目:約45分)
- ・別配線が不要の為、ケーブル代、電気料金が削減できる。

仕様

BM-45	品番	BM-45E 非常用装置付
ID-21RM (昼光色)	LEDランプ	ID-21RM (昼光色)
2400	全光束 (lm)	2400
21W	定格消費電力 (w)	21W
50/60	周波数 (Hz)	50/60
90~240	定格入力電圧 (v)	90~240
0.12~0.25	定格入力電流 (A)	0.12~0.25
40000	定格寿命 (H)	40000
360	配光 (度)	360
IP50	保護等級	IP50
480	重量 (g)	650

